

Scheda Tecnica

INTERRUTTORE LUCI WIRELESS

Caratteristica	Descrizione
Tipologia	Comando luci con pulsante ad energia cinetica.
Installazione	Pulsante wireless posizionabile ovunque senza fori o passaggio cavi grazie a biadesivo.
Alimentazione Pulsante	Autoalimentato, non necessita di corrente o batterie.
Funzionamento	Il modulo interno trasforma l'energia meccanica in energia elettrica e invia il segnale alla ricevente.
Alimentazione Ricevente	180-240V (50/60Hz).
Carico Massimo	1000W.
Frequenza Trasmissione	433 MHz.
Utilizzo	Adatto solo per ambienti interni.

Codice	Articolo	Dimensioni (cm)	Peso
6803002	INTERRUTTORE LUCI WIRELESS 1 Tasto	23,5 x 16,5 x 2	200 gr
6803004	INTERRUTTORE LUCI WIRELESS 2 Tasti	23,5 x 16,5 x 3	250 gr

Dimensioni e Peso

Le dimensioni e il peso variano in base alla versione come indicato nella tabella varianti.

Le informazioni riportate possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

I dati tecnici indicati sono da considerarsi puramente indicativi.

Prodotto conforme alle normative vigenti ove applicabile.

Le immagini hanno scopo puramente illustrativo.