

SCHEDA TECNICA

PLAFONIERA A LED OVALE CON SENSORE 18W - 2000 Lm - Tricolor

| Caratteristica | Valore |
|---------------------|--------------------------|
| Potenza | 18W |
| Flusso luminoso | 2000 Lm |
| Colore luce | 3000K / 4000K / 6000K |
| Angolo fascio | 120° |
| Sensore | Prossimità / Timer / Lux |
| Rilevamento sensore | Fino a 8 m |
| Tempo funzionamento | 1 min |
| Sensibilità luce | 5–10 lux |
| Grado protezione | IP54 |
| Tensione | 100–240V |
| Montaggio | Parete o soffitto |

Dimensioni e Peso

23 x 11 x 7 cm – 300 g

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Il produttore non risponde per eventuali inesattezze. Verificare sempre la conformità del prodotto prima dell'installazione.